



Smarte Technologien

Für Flexibilität | Komfort | Effizienz | Sicherheit

MediTouch Großflächen-Balgtaster

Hochempfindlicher Ruftaster mit Vibrationsrückmeldung

Ausstattung und Funktionen

Hochempfindlicher Groß-Ruftaster in runder Form zum Einsatz an Rufsystemen

Sehr stabiles, rutschfestes Material mit resistenter und strukturierter Oberfläche

Robuster Aufbau für sehr lange Produktlebensdauer

Gute Haptik und Geriantrie-gerechte Formgebung ermöglichen sicheren Einsatz in vielen Anwendungsbereichen

Konzipiert für Personen mit Sehbehinderung oder motorischen Einschränkungen

Verwendbar als individueller und mobiler Ruftaster, als Tischtaster auf glatten Oberflächen, oder als Wandtaster

Die Auslösung des Ruftasters erfolgt durch extrem leichte Kraftbetätigung auf die gewölbte Oberfläche

Verfügbar in drahtlosen Ausführungen mit integriertem Funksender, sowie kabelgebunden mit Anschlussleitung für alle gängigen Systeme

Drahtlose Ausführung mit optischer Funktionsanzeige bei Auslösung durch rotes LED-Lichtsignal, umlaufend 360° sichtbar

Kabelgebundene Ausführungen mit Findelicht als dauerhaftes LED-Lichtsignal mit reduzierter Leuchtstärke, und Beruhigungsanzeige als helles LED-Lichtsignal, umlaufend 360° sichtbar

Taktile Rückmeldung bei Auslösung durch integrierten Vibrationsgeber, per DIP-Schalter individuell abschaltbar

Optional erhältlicher Magnet-Wandhalter ermöglicht eine einfache und jederzeit abnehmbare Befestigung

Drahtlose Standard-Ausführung mit integriertem Funkrufsender VarioMobil, kompatibel zum Funkrufsystem VarioRec, Batterieüberwacht, mit täglichen Statusmeldungen an Funkempfänger



Anwendungsbeispiel mit Magnet-Wandhalter





Smarte Technologien

Für Flexibilität | Komfort | Effizienz | Sicherheit

MediTouch Großflächen-Balgtaster

Hochempfindlicher Ruftaster mit Vibrationsrückmeldung

Technische Daten

Drahtlose Ausführung, Typ: 990.314.1

Betriebsspannung	3V Batterie-Typ: CR2450
Batterie-Standzeit	ca. 3 Jahre bei täglich 1x Funkruf
Reichweite	ca. 30m im Gebäude (typ)
Funktionen	Funkruf in Verbindung mit zugehörigem Funkempfänger LED Funktionsanzeige und Vibrations-Rückmeldung bei Auslösung LED Funktionsanzeige bei Batterie-Leer Meldung
Einstellung	DIP-Schalter, Funkruf Ein / Aus Vibration Ein / Aus
Funkprotokoll	Ln Variorec 1-6
Betriebsfrequenz	869,2125 MHz Sozialalarm
Abmessungen	110 x 40 mm (Ø x D)
Gewicht	ca. 195 g
Lieferumfang	Ruftaster mit eingelegter Batterie
Konformität	CE, EMV RL 2014/30/EU, RED RL 2014/53/EU, RoHS RL 2011/65/EU



Bestell - Nr.

Bezeichnung

990.314.1	MediTouch Funk-Großflächentaster 869 MHz
990.314.32	AAL MediTouch Funk-Großflächentaster Bosch S37 434 MHz TeleAlarm
990.314.321	AAL MediTouch Funk-Großflächentaster Bosch S37 869 MHz TeleAlarm
990.314.90	Wandhalter magnetisch für MediTouch Funk-Großflächentaster



Smarte Technologien

Für Flexibilität | Komfort | Effizienz | Sicherheit

MediTouch Großflächen-Balgtaster

Hochempfindlicher Ruftaster mit Vibrationsrückmeldung

Technische Daten

Kabelgebundene Ausführung ,Typ: 990.345.xx

Betriebsspannung	24V DC (+/- 10%)
Stromaufnahme	ca. 20mA Ruhelage, 70mA Auslösung max.
Funktionen	Rufauslösung LED Findelicht mit reduzierter Leuchtstärke LED Beruhigungsanzeige Vibrations-Rückmeldung bei Auslösung
Einstellung	DIP-Schalter, Findelicht Ein/Aus, Vibration Ein / Aus
Schaltausgang	Relaiskontakt, invertierter Öffner / Schließer potenzialfrei, oder je nach Anlagenkonfiguration
Betriebsart	Impuls ca. 1 Sekunde
Anschluss	Kabel mit Systemstecker oder offenes Ende
Abmessungen	110 x 40 mm (Ø x D)
Gewicht	ca. 300 g
Lieferumfang	Ruftaster betriebsfertig mit Anschlussleitung Steckernetzteil optional
Konformität	CE, EMV RL 2014/30/EU, RED RL 2014/53/EU, RoHS RL 2011/65/EU, DIN 0834



Bestell - Nr.

Bezeichnung

990.345.00	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit offenem Kabelende
990.345.01	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit offenem Kabelende und Steckernetzteil
990.345.70	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit 15p. Varioline Stecker für Medicall 800 10V
990.345.73	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit 15p. Varioline Flat Stecker für Medicall 800 10V
990.345.74	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit 6p. MiniDIN Stecker für Medicall 800 10V
990.345.10	MediTouch Großflächen-Balgtaster mit 6p. Zettler Stecker und Steckernetzteil für Li800